



F&F Filipowski sp. j.  
ul. Konstantynowska 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

## ASO-202

### AUTOMAT SCHODOWY z funkcją przeciwblokady



www.fif.com.pl

Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

#### Przeznaczenie

Automat schodowy (wyłącznik czasowy) służy do utrzymania włączonego oświetlenia korytarzy, klatek schodowych, lub innych obiektów przez określony czas, po upływie którego oświetlenie zostanie wyłączone automatycznie.

#### Działanie

Załączony wyłącznikiem chwilowym (dzwinkowym) automat schodowy podtrzymuje oświetlenie przez czas ustawiony potencjometrem (od 0,5min. do 10min.). Po upływie nastawionego czasu automat wyłączy oświetlenie samoczynnie. Po wyłączeniu oświetlenia możemy je załączyć ponownie.

Funkcja przeciwblokady nie pozwala na ciągłe świecenie oświetlenia po zablokowaniu wyłącznika schodowego, tzn. po zablokowaniu wyłącznika (np. zapalką) automat odmierzy zadany czas i wyłączy oświetlenie. Ponowne załączenie oświetlenia może nastąpić po usunięciu blokady.

#### Uwaga!

ASO-202 może współpracować z wyłącznikami podświetlanymi.

#### Montaż


1. Automat przymocować do podłoża dwoma wkrętami.
2. Wyłączyć zasilanie.
3. Automat podłączyć do instalacji wg schematu.
4. Wkrętakiem płaskim ustawić czas działania.

#### Dane techniczne

zasilanie  
prąd obciążenia rezystancyjnego  
opóźnienie wyłączenia - regulowane  
opóźnienie zadziałania  
przyłącze  
pobór mocy  
temperatura pracy  
wymiały  
montaż

230V AC  
<16A  
0,5+10min  
<1sek  
zaciski śrubowe 2,5mm<sup>2</sup>  
0,56W  
-25+50°C  
50×67×26mm  
dwa wkręty do podłoża

#### Schemat podłączenia



A090202