



F&F Filipowski sp. j
ul. Konstytucyjna 79/81
95-200 Pabianice
tel/fax 42-2152383, 2270971
e-mail: fif@fif.com.pl

MST-01

"SOFT START"

do lamp halogenowych



www.fif.com.pl


Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

PRZEZNACZENIE


MST służy do redukcji prądu rozruchowego lamp halogenowych. Zapobiega to nadmiernej eksploatacji podłączonych lamp, w efekcie przedłużając ich żywotność.

DZIAŁANIE

W chwili załączenia zasilania sterownik nie pozwala na natychmiastowe załączenie oświetlenia do pełnej mocy. Początkowo układ lamp zasilany jest poprzez wewnętrzny układ termistorowy ograniczający prąd. Po czasie 1sek. układ załącza na trwałe styk, przez który przepuszcza pełne obciążenie odbiorników. UWAGA! Brak efektu stopniowego rozświetlania lamp.



SCHEMAT PODŁĄCZENIA



1. Wyłączyć zasilanie główne
2. przewód zasilający 230V podłączyć do zacisków 1-3.
3. Obwód sterowanych lamp podłączyć równolegle do zacisków 10-12.

DANE TECHNICZNE

napięcie wejściowe IN	230V AC
napięcie wyjściowe OUT	230V AC
styk	1Z
obciążenie	8A
czas narastania	1sek.
pobór mocy	0,1W
temperatura pracy	-20+50°C
przyłącze	zaciski śrubowe 2,5mm ²
wymiary	1 moduł (18mm)
montaż	na szynie TH-35

B111121